

個人向けトップ > 生活家電 > 壁掛け型 6畳用 > 冷暖房エアコン CS-224TB

住宅設備用エアコン

TOP

商品を選ぶ

商品特長

ピックアップ

サポート情報

冷暖房エアコン CS-224TB **生産終了**

詳細(スペック)

	電源(相-V)		単-100	
冷房	畳数のめやす	6~9畳(10~15平方メートル)		
	冷房能力	2.2(0.8~2.6) kW		
	除湿能力	1.3L/h		
	電気特性	運転電流(内/外)	4.75A	
		消費電力(内/外)	430(165~530)W	
		力率	90%	
	消費効率エネルギー	5.12		
	運転音	内	44dB	
外		44dB		
暖房	畳数のめやす	6~7畳(9~11平方メートル)		
	暖房能力	2.5(0.8~3.6) kW		
	電気特性	運転電流(内/外)	5.1A	
		消費電力(内/外)	460(165~850)W	
		力率	90%	
	消費効率エネルギー	5.43		
	運転音	内	46dB	
		外	45dB	
外気温2℃時の暖房	能力	2.6kW		

		消費電力(内/外)	750W
消費効率平均エネルギー			5.28
始動電流			5.1A
最大電流			10A
圧縮機出力			600W
送風機出力	内		30W
	外		15W
風量			9.3
電源プラグ形状			㉑
ブレーカー容量			15A
質量	内		9kg
	外		28kg
接続電線(心)			3 φ2.0
配管パイプ(管径)	液側		φ6.35 (2分)mm
	ガス側		φ9.52 (3分)mm
寸法	室内(高さ×幅×奥行)		275mm×799mm×232mm
	室外(高さ×幅×奥行) ^{※1}		540mm×780mm(+68mm)×289mm

※ このサイトの記載内容は発売時点のものです。

※1 右の室外機寸法には、バルブカバー部、グリル部、脚部などの寸法が含まれていません。実際の寸法についてはカタログ等々のご確認をお願いいたします。

[商品概要](#) | [詳細\(スペック\)](#) | [取扱説明書](#) |

ご愛用者登録

-W クリスタルホワイト

ご質問を入力してください

検索

【エアコン】 1時間あたりの電気代って何円くらいなの？

【エアコン】 タイマーランプが点滅している

【エアコン】 基本のお手入れ

【エアコン】 冷たい風が出ない、冷えないのですが故障でしょうか？

【エアコン】 運転していないのにエアコンから「ポコポコ(ポコポコ)」と音がします。(動画説明あり)

もっと見る



よくあるご質問



お問い合わせ



取扱説明書



ご愛用者登録



消耗品・別売品
購入



カタログを見る



修理のご相談



サポート情報

Panasonic公式SNS

CLUB Panasonic オーナーズサービス

商品情報

- 商品名一覧
- デジタル・AVC
- 生活家電
- 美容・健康
- パソコン・周辺機器
- カーナビ / カーAV
- 住宅・住宅設備
- 携帯電話
- その他商品
- ツーリストモデル

サポート

- サポート情報
- 便利な修理サービス
- お問い合わせ
- 生産終了品一覧
- 取扱説明書

その他

- 会員サイト (CLUB Panasonic)
- Panasonic Store
- 愛用者登録
- パナソニックの店

© Panasonic Corporation

[サイトマップ](#) | [サイトのご利用にあたって](#) | [個人情報保護方針](#) | [パナソニック・ホーム](#)